

PA V-3

天线放大器

brähler
百年贝拉

主要特点：

- 适用于470-940MHz的天线信号放大，与定向天线搭配使用可以弥补长距离的电缆对信号造成的损耗。
- 有效增加信号接收距离及传输的稳定性。
- 采用低噪声及低互调失真设计。
- 输出增益可调（1~10dB），可清晰显示出所设置的数值，方便使用过程中避免过高的增益造成接收机的内调失真。

主要规格：

频段	UHF 470--940 Mhz
增益	0 dB -- 10 dB
噪声指数	< 2 dB
输出三阶高调截取点	+14 dBm
阻抗	50Ω
电源供电	8-12V / 70mA DC
接头	BNC
尺寸 (mm)	62 (长) x 91 (高) x 25 (厚)
重量	111.5g



备注：长按“GAIN”按钮（上/下）3秒，可进行增益设置（00-10dB）

使用连接图：

