

PA III-1 有源指向天线

定向天线板表面带天线插座和调节拨动开关、功能指示灯；表面喷砂纹漆、黑色；可印制个性化徽标 Logo。

PRODUCT FEATURES 产品特点

- 单一方向接收天线，能有效减少其他设备对接收机的干扰；
- 高增益设计，能有效增加接收距离；
- 宽频带，覆盖所有无线麦克风 UHF 频段。

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

工作电流	<100mA
天线输入插座	BNC 母座 ×1
天线增益	4~6 dBi
内部放大器增益	-6dB/0dB/6dB/12dB
指向性	单指向
有效角	100 度
频率范围	450~950MHz
输入供电要求	BNC 接头提供幻象直流供电 5~12V/0.1A
峰值指示 LED 点亮 (odB 档) 时信号强度	-35~-25dBm 范围开始点亮



AIR 系列 · AIR III 无线麦克风风系统

www.braehler-systems.cn

400-800-9395