

PA V-2

天线整合器

brähler
百年贝拉

主要特点：

- 频带操作范围是30MHz - 950MHz。
- 主要提供两路信号整合成一路信号输出，简化发射器天线装配工程，并大幅消除发射信号的交互调变失真，适合专业舞台演出使用。

主要规格：

频段	30--950 MHz
增益	衰减量3.5 dB (typ.)
输入最大功率	30 dBm
系统阻抗	50Ω
电源供电	12V / 0.3A
接头	BNC x 3
尺寸 (mm)	87 (长) x 78 (高) x 25 (厚)
重量	120.1g



使用连接图：

